

BUC20と現在使用されているUPS専用ケーブル(「PowerCreditケーブル」)を組み合わせて使用することにより、旧商品BX35LF/BX50LFをBX35XF/BX50XFシリーズに置換えてご使用することができます。

1. 対応パソコン

- DOS/V(PC/AT互換)機、NEC製PC98-NXシリーズ

2. 対応無停電電源装置(UPS)

- BX35XF/BX50XFシリーズ
(BX35XFV、BX50XFV、BX35XFS、BX50XFS、BX35XF、BX50XF)

3. 同梱物

- 取扱説明書(本書) 1枚
- BUC20 1本

4. 対応ソフトウェア

- 自動シャットダウンソフト「PowerCredit」
- Windows Server 2003、Windows XP/2000/NT標準シャットダウンソフト(UPSサービス)

5. 接続方法

- (1) パソコンと旧の無停電電源装置(BX35LF/BX50LF)の電源を切ってください。
- (2) 無停電電源装置(BX35LF/BX50LF)側のRS-232CコネクタからUPS専用ケーブルを外してください。
- (3) 外したUPS専用ケーブルに、BUC20を接続し、固定ネジを時計方向に回して固定してください。
- (4) BUC20のコネクタ(オス側)を新しい無停電電源装置(BX35XF/BX50XFシリーズ)に接続してください。
- (5) 接続が完了した後に、無停電電源装置(BX35XF/BX50XFシリーズ)の電源スイッチとパソコンの電源スイッチを入れてください。

注意事項

- BUC20(変換ケーブル)を接続せずに、UPS専用ケーブル(PowerCreditケーブル)をBX35XF/BX50XFシリーズに接続して使用することはできません。

オムロン株式会社

周辺機器事業部 営業部

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー14F

TEL: 03-5435-2010

商品に関する問い合わせ

- 周辺機器カスタマサポートセンタ
フリーダイヤル: 0120-77-4717(携帯電話/PHSからもご利用いただけます)
TEL: 055-977-4717 / FAX: 055-977-0575 / メールアドレス: omronsupport@nifty.com
受付時間: 月曜日～土曜日 9:00～17:30(12:00～13:00を除く) ※祝祭日、当社の休日を除きます。

通信販売のお問い合わせ

- 周辺機器オムロンダイレクト
TEL: 055-977-9068 / FAX: 055-977-9092 / メールアドレス: omrondirect@nifty.com
受付時間: 月曜日～金曜日 9:30～17:00(12:00～13:00を除く) ※祝祭日、当社の休日を除きます。

修理のお問い合わせ

- 周辺機器修理センタ
TEL: 055-977-9048 / FAX: 055-977-9092 / メールアドレス: omronsyuri@nifty.com
受付時間: 月曜日～金曜日 9:30～17:00(12:00～13:00を除く) ※祝祭日、当社の休日を除きます。