

◇ドライバの削除方法

インターネットにつながらない、詳細情報が開けない場合は、「ドライバ」を削除し、再度インストールを行ってください。

《Windows®XP/2000の場合》

- ① 「スタート」メニューの中の「設定」から「コントロールパネル」をクリックしてください。
- ② 「アプリケーションの追加と削除」(Windows®XPの場合は、「プログラムの追加と削除」)をダブルクリックしてください。



- ③ 「アプリケーションの追加と削除」画面の「現在インストールされているプログラム」より「OMRON ME5614U2 FAX DATA MODEM」をクリックし、「変更/削除」ボタンをクリックしてください。



- ④ 「現在インストールされているプログラム」より「OMRON ME5614U2 FAX DATA MODEM」が消えたことをご確認ください。「OMRON ME5614U2 FAX DATA MODEM」が無くなると本モデムの[PW]ランプは消灯します。

